

تفاوت دزدگیرها در یک نگاه

A۲۶۰	A۳۷۰	ECO۴۰۰	A۴۷۰	A۵۷۰	A۶۷۰	A۷۷۰	مدل	قابلیت
۴	۴	۵	۵	۴	۵	۵		تعداد زون باسم
۲۰ سنسور	۲۰ سنسور	۲۰ سنسور	۲۰ سنسور	۲۰ سنسور	۲۰ سنسور	۲۰ سنسور		تعداد زون بی سیم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	دینگ دانگ، ۲۴ ساعته
		تاخیری ندارد	تاخیری ندارد					تاخیری، نیمه فعال
*	*	*	*	*	✓	✓		زون پدال
فقط زون ۴	فقط زون ۴	*	*	فقط زون ۴	تمامی زون ها	تمامی زون ها	(NC-NO)	تفییر حالت زون ها
جامپر	منو	منو	منو	منو	منو و نرم افزار	منو و نرم افزار		تنظیم مدت زمان آزیز
*	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ضبط صدا
*	✓	*	*	✓	✓	✓		اتصال به خط شهری
*	*	✓	✓	✓	✓	✓		ارسال پیامک
*	*	✓	✓	✓	✓	✓		نماش از سیم کارت
*	✓	*	*	✓	✓	✓		تماس از خط ثابت
+	۲۰	۲۰	۲۰	۳۰	۳۰	۳۰		تعداد حافظه شماره تلفن
*	*	✓	✓	✓	✓	✓		کنترل از طریق سیم کارت
*	✓	*	*	*	*	*		کنترل از طریق خط تلفن
+	+	۱	۱	۱	۱	۲		تعداد سیم کارت
✓	✓	*	*	✓	✓	✓		اتصال به کیپد کنترل
*	*	*	*	✓	✓	*		اتصال به افزایش دهنده زون
✓	✓	*	*	✓	✓	✓		اتصال به گیرنده خارجی ریموت
۳	۳	۳	۳	۲	۴	۴		تعداد خروجی راه انداز رله
*	*	✓	✓	✓	✓	✓		فرم افزار قابل نصب روی گوشی
*	*	✓	✓	✓	✓	✓		نامگذاری زون ها
*	*	✓	✓	✓	✓	✓		تغییر زبان
*	*	*	*	*	*	✓		حذف ریموت از راه دور
*	*	*	*	*	*	✓		قطع بلندگو بیرونی از راه ور
*	*	✓	✓	✓	✓	✓		تنظیم سطح دسترسی
✓	✓	تماس می گیرد		✓	✓	✓	✓	ارسال گزارش قطع و وصل برق
تماس می گیرد								ارسال گزارش قطع خط تلفن
*	*	*	*	✓	✓	✓	✓	ارسال گزارش محرومراه
*	*	*	✓	✓	✓	✓	✓	ارسال گزارش قطع بلندگو
*	*	*	✓	*	*	✓	✓	ارسال گزارش شارژ باتری دزدگیر
*	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ارسال گزارش باتری چشمی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	افزودن ریموت اضطراری
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فرمان در بازن
*	*	*	*	*	*	*	*	حذف موقت زون از راه دور
*	*	*	*	*	✓	✓	✓	قالب متفاوت

تفاوت دزدگیرها در یک نگاه

A۲۶۰	A۳۷۰	ECO۴۰۰	A۴۷۰	A۵۷۰	A۶۷۰	A۷۷۰	مدل	قابلیت
ندارد	شماره ای	کشویی	کشویی	شماره ای	شماره ای	شماره ای	نوع منو	
۲۴	۲۴	۱۸	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	مدت زمان گارانتی	
۲۰	۴۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	تعداد ریموت قابل اضافه شدن	
۳۱۵ مگاهرتز	۳۱۵ مگاهرتز	۴۳۳ مگاهرتز	۳۱۵ مگاهرتز	۳۱۵ مگاهرتز	۳۱۵ مگاهرتز	۳۱۵ مگاهرتز	فرکانس کاری	
-----	-----	SIM۸۰۰C	Quectel M۶۶	Quectel M۶۶	Quectel M۶۶	Quectel M۹۵	ماژول ارتباطی	
دوعدد ساده	دوعدد ساده	آنتن دار و ساده	آنتن دار و ساده	دوعدد آنتن دار	دوعدد آنتن دار	دوعدد آنتن دار	دوعدد آنتن دار	نوع ریموت

تفاوت تلفن کننده ها در یک نگاه

L۵۰	GL۱۵۰	مدل	قابلیت
۲	۲		تعداد ورودی مثبت
۲	۳		تعداد ورودی منفی
✓	✓		ضبط صدا
تماس	پیامک		ارسال گزارش قطع و وصل برق شهر
*	✓		ارسال گزارش قطع خط تلفن
✓	✓		کنترل دزدگیر متصل
*	✓		فرم افزار قابل نصب روی گوشی
۲۰	۳۰		تعداد حافظه شماره تلفن
*	✓		ارسال پیامک
✓	✓		اتصال به خط شهری
*	✓		تماس از سیم کارت
✓	✓		تماس از خط ثابت
*	۱		تعداد سیم کارت
۶	۶		تعداد خروجی راه انداز رله
*	✓		تغییر زبان
*	✓		تنظیم سطح دسترسی
*	✓		کنترل از طریق سیم کارت
✓	*		کنترل از طریق خط تلفن
۲۴	۳۶		مدت زمان گارانتی

تفاوت اکسپندرها در یک نگاه

۵ زون	۲۰ زون	مدل	قابلیت
۵	۲۰		تعداد زون
بدون جعبه	جعبه دزدگیری		قاب
دارد	دارد		خروجی تغذیه چشمی
خروجی منفی (راده انداز رله)	خروجی سینرن		خروجی آریو
دارد	دارد		نصب با تری
۱۲	۱۲ & ۲۲۰		ولتاژ ورودی
۲۴	۲۴		مدت زمان گارانتی

تفاوت چشمها در یک نگاه

DP	Wp1	P3	P2	P1	مدل	قابلیت
NICERA	NICERA	D203	NICERA	HUMAN		نوع سنسور
۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰		زاویه دید
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴		طول دید
الکترونیکی با سیم	بی سیم	الکترونیکی با سیم	رله ای با سیم	الکترونیکی با سیم		نوع خروجی نوع اتصال
تنظیم عدم واکنش به موجودات کوچک، تنظیم حساسیت، تنظیم پالس	زمان عملکرد چشمی، وضعیت خاموش و روشن چراغ، ارسال گزارش باطری	وضعیت خاموش و روشن چراغ، حساسیت و وزن ۲۵ و ۱۵ کیلو	پالس، وضعیت خروچی (NC, NO)	حساسیت		تنظیمات
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴		مدت زمان گارانتی

تفاوت کیپدها در یک نگاه

K808	K910	T1	مدل	قابلیت
کاراکتری ۲*۱۶	ندارد	تمام دیجیتال تاج ۱۵ اینچ		نوع نمایشگر
دکمه ای	لمسی	لمسی		نوع صفحه کلید
دارد	ندارد	دارد		نمایش ساعت و تاریخ
خاموش و روشن و لحظه ای	خاموش و روشن، ولحظه ای	خاموش و روشن، لحظه ای و زمانی		نوع کنترل خروجی ها
۱۰	۱۰	۱۰		تعداد کاربر
دارد	دارد	دارد		تنظیم تأخیر
دارد	دارد	دارد		نمایش وضعیت دزدگیر
دارد	دارد	دارد		بلندگو
۲۴	۲۴	۲۴		مدت زمان گارانتی